

# MARQUANT

## FEATURE PHONE TELEFOON

Model:

**T-289**



**GEBRUIKSAANWIJZING**

## 1) Ingebruikname

Telefoon: Het modulaire stekkertje aan het telefoonsnoer inpluggen aan de achterzijde van de telefoon. Vervolgens de telefoonstekker in uw telefoon contactdoos steken.

Hoorn: Het krulsnoer aan de onderzijde van de hoorn pluggen en de andere zijde aan de linkerkant van de telefoon inpluggen. De stekkertjes aandrukken totdat deze vastklikken.

Wandmontage: De T-289 kan als wandtoestel gebruikt worden. Boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 8cm twee gaten in de wand en plaats hierin plug en schroef. Laat de kop van de schroef enkele millimeters uitsteken.

Hang de telefoon op door de uitsparingen in de bodem van het basisdeel over de schroeven in de muur te schuiven en de telefoon naar beneden te drukken.

## 2) Toetsen en functies

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Nummer toetsen          | 7. Mute toets                |
| 2. Snelkies toetsen        | 8. Beltoon schakelaar        |
| 3. Geheugen toets (store)  | 9. Telefoon lijn aansluiting |
| 4. Geheugen toets (Memory) | 10. Handset kabel            |
| 5. Flash toets             | 13. In gebruik LED           |
| 6. Nummer herhaal toets    |                              |

Drawing



## 3) Bellen en gebeld worden

### *Bellen en gebeld worden*

Het volume van de bel is instelbaar met de belschakelaar aan de achterzijde, neem de hoorn op en beantwoord de oproep. U kunt op 4 manieren uitbellen:

#### 1) Uitbellen:

Neem de hoorn op, wacht op de kiestoon en toets via het toetsenbord het telefoonnummer in. Aan het einde van het gesprek kunt u de hoorn neerleggen.

2) Laatste nummer geheugen:

De T-289 onthoudt de laatste gekozen nummer. Druk toets REDIAL en het laatst gekozen nummer wordt gekozen.

3) Snel kies nummer geheugen:

Druk op de toetsen M1...M8 om een voorgeprogrammeerd nummer te kiezen.

4) Nummer geheugen

Druk op de toets MEM gevolgd door een nummer van het geheugen 1....9

#### **4) Opslaan van een nummer**

U kunt 8 vaak gedraaide directe nummers opslaan onder de M1 tot M8 toetsen.

A) Neem de hoorn van de haak

B) Druk op toets STORE.

C) Druk op de NUMMER toetsen om een telefoonnummer in te toetsen. Max. 16 posities

D) Druk op de toetsen M1...M8 om een snelkies nummer te kiezen.

Of:

U kunt 8 vaak gedraaide directe nummers opslaan onder de 0...9 toetsen.

A) Neem de hoorn van de haak

B) Druk op toets STORE.

C) Druk op de NUMMER toetsen om een telefoonnummer in te toetsen. Max. 16 posities

D) Druk vervolgens op de MEM toets.

E) Druk op de één van de nummers 1...9.

F) Leg de hoorn weer terug op de houder.

#### **4) Extra functies**

*Flash toets :*

Druk op deze toets om speciale functies van uw telefoonmaatschappij in te stellen.

Deze functies zijn o.a. oproepen, doorschakelen etc.

*Mute toets :*

Met deze toets kunt u de microfoon uitschakelen en een ruggespraak houden.

*Redial functie :*

Indien de hoorn is opgenomen en u drukt op deze toets, dan zal de laatst gekozen nummer worden gebeld.